



EN54 XM

Primärswitchade 24 V batteribackuper upp till 10 A


EN54 XM är EN54-4 Godkänd och certifierad enligt den svenska brandskyddsnormen SBF110:7. Kapslingen kan monteras både på vägg och i 19" rack, vinklar medföljer. EN54 XM batteribackup rymmer två stycken 20 Ah batterier men är godkänd för upp till 100 Ah med upp till två Batterybox-24 V XM.

EN54 XM erbjuder hög driftsäkerhet, flertalet tillval och hög verkningsgrad, (85%). EN54 XM har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Display för realtidsövervakning och larmindikering finns på enhetens front. EN54 har två avsäkrade lastutgångar med möjlighet för ytterligare upp till 10 avsäkrade lastutgångar. Indikering för enkelt jordfel + / (ej som larm).

Larm som standard, tre utgångar

- Nätavbrottslarm, utgång 1.
- Låg batterispänning, utgång 2.
- Frånkopplat batteri (inom 10 sekunder), cellkortslutning, åldrat batteri, djupurladdat batteri, låg batterikapacitet, över eller underspänning, laddarfel, låg systemspänning, utlöst lastsäkring, samt hög eller låg temperatur på summalarm, utgång 3.

EN54 XM—24 V batteribackup (U - Utgående produkt läs mer på sida 3.)

Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått
	EN54 2730-XM	5213040	24 V	5 A	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	EN54 2760-XM	5213041		10 A		
				2 st. 20 Ah, (max batterikapacitet är 100 Ah).		

Testad, Certifierad och godkänd enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: SBF 110:7. Svensk brandsäkerhetsnorm. Krav enligt svensk lagstiftning vid brandlarmläggningar. EN 54-4. Europeisk brandsäkerhetsnorm. Krav enligt europeisk lagstiftning vid brandlarmläggningar. Directive 2004/108/EC. Low Voltage Directive 2006/95/EC. CE-marking Directive 93/68/EEC.



EN54 MX

Primärswitchade 24 V batteribackuper upp till 4 A

EN54 MX är EN54-4 & EN12101-10 (rökluckor) godkända batteribackuper som vi har valt att distribuera på den nordiska säkerhetsmarknaden. De två modellerna är EN54 27 15-MX och EN54 27 40-MX. Båge produkterna är producerade i Europa och är ett prisvärt komplement till vår produktportfölj. Naturligtvis ingår svensk support, manual på svenska och två års garanti. EN54 MX monteras på vägg.

Larm som standard

- Djupurladdat batteri, fränkopplat batteri, laddarfel, låg systemspänning, nätavbrott, utlöst batterisäkring och överspänning.

EN54 XM—24 V batteribackup (F10+ - Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)

Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått
Nyhet! EN54 27 15-MX	5213439	1,5 A	24 V	2 st. 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 250 mm Bredd: 340 mm Djup: 80 mm
Nyhet! EN54 27 40-MX	5213440	4 A		2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah 2 st. 20 Ah	Vägg	Höjd: 356 mm Bredd: 395 mm Djup: 96 mm

Testad, Certifierad och godkänd enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EN 54-4. Europeisk brandsäkerhetsnorm & EN12101-10; Europeisk norm för systemkomponenter avsedda för rökluckor och brandgaser. Krav enligt europeisk lagstiftning vid brandlarmanläggningar. Directive 2004/108/EC. Low Voltage Directive 2006/95/EC. CE-markning Directive 93/68/EEC.